

Soupis kabelů

Aula MendelU

číslo kabelu	typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
--------------	------------	-------------	-----------	------------------	----------	---------------	----------

xxx kabel bez funkční schopnosti s třídou reakce na oheň B2_{ca}s1d1

Napojení nouzových svítidel na centrální monitoring NO objektu A:

WSN4 ca xxx 3x1,5 285 RNO svítidla NO VĚTEV D
Rozvodnice RNO je osazena v rozvodně NN v 1PP.

R3

WLR 3 cq CYKY-J 4x16 75 R3 RH (1PP)
Paralelní kabel - připojit ke stávajícímu kabelu téhož typu a dimeze, v RH jistit každý kabel jističem 40B/3.

WL	11	cq	xxx	4x16	15	R3	R3/so	35/24	
WS	21	so	xxx	3x2x0,8	45	R3	svítidla s předřadníky 1-10V		pro WL21-24 (větev A)
WL	21	ca	xxx	3x1,5	40	R3	osvětlení	1,25	1-10V
WL	22	ca	xxx	3x1,5	34	R3	osvětlení	1,05	1-10V
WL	23	ca	xxx	3x1,5	28	R3	osvětlení	1,05	1-10V
WL	24	ca	xxx	3x1,5	22	R3	osvětlení	1,05	1-10V
WS	25	so	xxx	3x2x0,8	65	R3	svítidla s předřadníky 1-10V		pro WL225-28 (větev B)
WL	25	ca	xxx	3x1,5	60	R3	osvětlení	1,25	1-10V
WL	26	ca	xxx	3x1,5	54	R3	osvětlení	1,05	1-10V
WL	27	ca	xxx	3x1,5	48	R3	osvětlení	1,05	1-10V
WL	28	ca	xxx	3x1,5	42	R3	osvětlení	1,05	1-10V
WL	31.1	cb	xxx	3x2,5	5	R3	osvětlení	0,10	1-10V
WL	31.2	cb	xxx	3x2,5	10	R3	osvětlení	0,10	1-10V
WL	31.3	cb	xxx	3x2,5	15	R3	osvětlení	0,10	1-10V
WL	32.1	cc	xxx	3x4	20	R3	osvětlení	0,10	1-10V
WL	32.2	cc	xxx	3x4	25	R3	osvětlení	0,10	1-10V
WL	32.3	cc	xxx	3x4	30	R3	osvětlení	0,10	1-10V
	DALI	sk	xxx	2x1	115	R3	svítidla s předřadníky DALI		větev A (31 svítidel)
WL	35	ca	xxx	3x1,5	105	R3	osvětlení	0,6	DALI
WL	36	ca	xxx	3x1,5	75	R3	osvětlení	1,2	DALI
WL	37	ca	xxx	3x1,5	105	R3	nouzové osvětlení		
WL	51	ce	xxx	5x1,5	29	R3	opona 1	0,65	
WL	52	ce	xxx	5x1,5	31	R3	opona 2	0,65	
WL	53.1	ce	xxx	5x1,5	30	R3	roleta	max. 0,18	
WL	53.2	ce	xxx	5x1,5	25	R3	roleta	max. 0,18	
WL	53.3	ce	xxx	5x1,5	20	R3	roleta	max. 0,18	
WL	53.4	ce	xxx	5x1,5	15	R3	roleta	max. 0,18	
WL	53.5	ce	xxx	5x1,5	40	R3	roleta	max. 0,18	
WL	54.1	ce	xxx	5x1,5	45	R3	roleta	max. 0,18	
WL	54.2	ce	xxx	5x1,5	40	R3	roleta	max. 0,18	
WL	54.3	ce	xxx	5x1,5	35	R3	roleta	max. 0,18	
WL	54.4	ce	xxx	5x1,5	30	R3	roleta	max. 0,18	
WL	54.5	ce	xxx	5x1,5	55	R3	roleta	max. 0,18	
WL	55.1	ce	xxx	5x1,5	30	R3	závěs	max. 0,18	
WL	55.2	ce	xxx	5x1,5	25	R3	závěs	max. 0,18	
WL	55.3	ce	xxx	5x1,5	20	R3	závěs	max. 0,18	
WL	55.4	ce	xxx	5x1,5	15	R3	závěs	max. 0,18	
WL	55.5	ce	xxx	5x1,5	40	R3	závěs	max. 0,18	
WL	56.1	ce	xxx	5x1,5	45	R3	závěs	max. 0,18	
WL	56.2	ce	xxx	5x1,5	40	R3	závěs	max. 0,18	
WL	56.3	ce	xxx	5x1,5	35	R3	závěs	max. 0,18	
WL	56.4	ce	xxx	5x1,5	30	R3	závěs	max. 0,18	
WL	56.5	ce	xxx	5x1,5	55	R3	závěs	max. 0,18	
Crestron	se	FTPcat.6		7	R4061	ovládací tlačítko			opona 1
Crestron	se	FTPcat.6		7	R4061	ovládací tlačítko			opona 2

Soupis kabelů

Aula MendelU

číslo	kabelu	typ	průřez	délka	spojuje	Pi (/Ps)	Poznámka
		kabelu	(mm)	(m)	zařízení	ukončení	(kW)
			<div>R4061</div>				
		ci	CYKY-J	5x10	18	R4061	nápojný bod
							vývod pro stávající rozvodnici
	DALI	sk	xxx	2x1	135	R4061	svítidla s předřadníky DALI
WL	91	ca	xxx	3x1,5	65	R4061	osvětlení
WL	92	ca	xxx	3x1,5	75	R4061	osvětlení
WL	93	ca	xxx	3x1,5	55	R4061	osvětlení
WL	95	ca	xxx	3x1,5	55	R4061	EXITy
WL	95.1	ca	xxx	3x4	50	R4061	osvětlení
WL	95.2	ca	xxx	3x4	49	R4061	osvětlení
WL	95.3	ca	xxx	3x4	48	R4061	osvětlení
WL	95.4	cb	xxx	3x4	47	R4061	osvětlení
WL	95.5	cb	xxx	3x4	46	R4061	osvětlení
WL	95.6	cb	xxx	3x4	45	R4061	osvětlení
WL	96.1	ca	xxx	3x4	44	R4061	osvětlení
WL	96.2	ca	xxx	3x4	43	R4061	osvětlení
WL	96.3	ca	xxx	3x4	42	R4061	osvětlení
WL	96.4	cb	xxx	3x4	41	R4061	osvětlení
WL	96.5	cb	xxx	3x4	40	R4061	osvětlení
WL	96.6	cb	xxx	3x4	39	R4061	osvětlení
WL	97.1	cb	xxx	3x2,5	38	R4061	osvětlení
WL	97.2	cb	xxx	3x2,5	37	R4061	osvětlení
WL	97.3	cb	xxx	3x2,5	36	R4061	osvětlení
WL	97.4	cb	xxx	3x2,5	35	R4061	osvětlení
WL	97.5	cb	xxx	3x2,5	34	R4061	osvětlení
WL	97.6	cb	xxx	3x2,5	33	R4061	osvětlení
WL	115	ca	xxx	3x1,5	12	R4061	DATA
WL	116	ca	xxx	3x1,5	12	R4061	EZS
WL	121	cb	xxx	3x2,5	35	R4061	zásuvky
WL	122	cb	xxx	3x2,5	30	R4061	zásuvky
WL	123	cb	xxx	3x2,5	25	R4061	zásuvky
WL	124	cb	xxx	3x2,5	20	R4061	zásuvky
WL	125	cb	xxx	3x2,5	55	R4061	zásuvky
WL	126	cb	xxx	3x2,5	45	R4061	zásuvky
WL	127	cb	xxx	3x2,5	57	R4061	zásuvky
WL	128	cb	xxx	3x2,5	47	R4061	zásuvky
WL	129	cb	xxx	3x2,5	35	R4061	zásuvky
WL	130	cb	xxx	3x2,5	65	R4061	zásuvky
WL	131	cb	xxx	3x2,5	55	R4061	zásuvky
WL	132	cb	xxx	3x2,5	28	R4061	zásuvky
část AV technika video							
WL	202	cb	xxx	3x2,5	10	R4061	zásuvky
							rack
WL	203	cb	xxx	3x2,5	10	R4061	zásuvky
WL	204	cb	xxx	3x2,5	10	R4061	zásuvka
						2,00	rack
						3,60	projektor (přes UPS)
WL	205	cb	xxx	3x2,5	95	R4061	zásuvky
WL	206	cb	xxx	3x2,5	15	R4061	zásuvky
						0,75	3x LED TV
						1,00	
WL	207	cb	xxx	3x2,5	25	R4061	zásuvky
WL	208	cb	xxx	3x2,5	30	R4061	zásuvky
						2,00	

Soupis kabelů

Aula MendelU

číslo	kabelu	typ	průřez	délka	spojuje	Pi (/Ps)	Poznámka
		kabelu	(mm)	(m)	zařízení	ukončení	
část AV technika audio							
WL	221	cb	xxx	3x2,5	10	R4061	zásuvky rack AV
WL	222	cb	xxx	3x2,5	10	R4061	zásuvky rack AV
WL	223	cb	xxx	3x2,5	30	R4061	PC+LCD
WL	224	cb	xxx	3x2,5	30	R4061	studiové monitory
WL	225	cb	xxx	3x2,5	30	R4061	zásuvky
WL	226	cb	xxx	3x2,5	50	R4061	zásuvky elektrobox E1+3 pilíř
WL	227	cb	xxx	3x2,5	40	R4061	zásuvky elektrobox E6+8 pilíř
WL	228	cb	xxx	3x2,5	65	R4061	zásuvky elektrobox E9 portál
WL	229	cb	xxx	3x2,5	55	R4061	zásuvky elektrobox E10 portál
WL	230	cb	xxx	3x2,5	28	R4061	zásuvky elektrobox E11+12 balkon
Crestron	se	FTPcat.6		30	R4061	ovládací tlačítko m.č.302	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		25	R4061	ovládací tlačítko m.č.303	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		6	R4061	ovládací tlačítko 403/1	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		6	R4061	ovládací tlačítko 403/2	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		6	R4061	ovládací tlačítko 404/1	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		10	R4061	ovládací tlačítko 404/2	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		15	R4061	ovládací tlačítko 404/3	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		10	R4061	ovládací tlačítko 405	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		13	R4061	ovládací tlačítko 406	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		15	R4061	ovládací tlačítko 409/1	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		18	R4061	ovládací tlačítko 409/2	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		15	R4061	ovládací tlačítko 410	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		18	R4061	ovládací tlačítko 411	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		18	R4061	ovládací tlačítko 412/1	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		18	R4061	ovládací tlačítko 412/2	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		28	R4061	ovládací tlačítko 413/1	osvětlení
Crestron	se	FTPcat.6		28	R4061	ovládací tlačítko 413/2	osvětlení

D1

WLR D1 cq CYKY-J 4x16 75 R3 RH (1PP)
 Paralelní kabel - připolozit ke stávajícímu kabelu téhož typu a dimeze, v RH jistit každý kabel jističem 50B/3.

WL	251	ci	CYKY-J	5x10	5	D1	VZT jednotka	15,00
WL	252	ch	CYKY-J	5x6	15	D1	kondenzační jednotka	7,70
WL	253	ch	CYKY-J	5x6	16	D1	kondenzační jednotka	7,70
WL	254	ch	CYKY-J	5x6	17	D1	kondenzační jednotka	7,70
WL	255	ch	CYKY-J	5x6	18	D1	kondenzační jednotka	7,70
WL	256	cg	CYKY-J	5x4	20	D1	chladič vzduchu	4,00
WL	257	cg	CYKY-J	5x4	15	D1	kondenzační jednotka	3,00
WL	258	cd	CYKY-J	3x6	17	D1	kondenzační jednotka	2,20