

- impedance																Soupis kabelů Cable list	
Odkud From	Místnost Room		Kam To	Místnost Room	Kabel Cable		Počet Item	Délka Lenght	Rnv Rnv	lmax lmax	dU% dU%	Zsm-max Zsm-max	Zsv-vyp Zsv-vyp	Jistič Cir.break.	Char Char	koef koef	Poznámka Note
RK Kuchyň	RK -WL	EN1	zásuvky		CXKH-R/J 3	x 2,5		91	0,6370	10	4,4313	2,3000	1,2740		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN2	vývod		CXKH-R/J 5	x 16		90	0,0984	54	2,6963	0,5841	0,1969		63 B	5	vypínač 63A/3p
				vypínač	CGSG-R/J 5	x 10		25	0,0438	54	1,1984	0,5841	0,0875		63 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN3	zásuvky		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	4,6261	2,3000	1,3300		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN4	vývod		CXKH-R/J 5	x 2,5		90	0,6300	54	4,3826	2,3000	1,2600		16 B	5	vypínač 25A/3p
				vypínač	CGSG-R/J 5	x 2,5		22	0,1540	54	1,0713	2,3000	0,3080		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN5	vývod		CXKH-R/J 5	x 4		90	0,3938	54	3,4239	1,8400	0,7875		20 B	5	vypínač 25A/3p
				vypínač	CGSG-R/J 5	x 4		18	0,0788	54	0,6848	1,8400	0,1575		20 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN6	zásuvky		CXKH-R/J 3	x 2,5		70	0,4900	10	3,4087	2,3000	0,9800		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN7	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN8	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN9	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN10	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN11	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN12	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN13	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN14	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	13,5	4,6261	2,3000	1,3300		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN15	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	4,6261	2,3000	1,3300		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN16	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	4,6261	2,3000	1,3300		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN17	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN18	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		100	0,7000	10	3,0435	3,6800	1,4000		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN19	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		100	0,7000	10	4,8696	2,3000	1,4000		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN20	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN21	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		95	0,6650	10	2,8913	3,6800	1,3300		10 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN22	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		70	0,4900	13,5	3,4087	2,3000	0,9800		16 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN23	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		70	0,4900	13,5	3,4087	2,3000	0,9800		16 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN24	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		70	0,4900	13,5	3,4087	2,3000	0,9800		16 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN25	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		60	0,4200	13,5	2,9217	2,3000	0,8400		16 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN26	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		55	0,3850	13,5	2,6783	2,3000	0,7700		16 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN27	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		70	0,4900	10	2,1304	3,6800	0,9800		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN28	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		60	0,4200	10	1,8261	3,6800	0,8400		10 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN29	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		60	0,4200	10	1,8261	3,6800	0,8400		10 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN30	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		60	0,4200	10	1,8261	3,6800	0,8400		10 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN31	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		48	0,3360	10	2,3374	2,3000	0,6720		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN32	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		45	0,3150	10	2,1913	2,3000	0,6300		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN33	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		45	0,3150	10	2,1913	2,3000	0,6300		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN34	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		35	0,2450	10	1,7043	2,3000	0,4900		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN35	vývod		CXKH-R/J 3	x 1,5		70	0,8167	10	3,5507	3,6800	1,6333		10 B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	EN36	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		42	0,2940	10	2,0452	2,3000	0,5880		16 B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN37	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5		54	0,3780	10	2,6296	2,3000	0,7560		16 B	5	

- impedance

Soupis kabelů
Cable list

RK Kuchyň	RK -WL	EN38	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	51	0,3570	10	2,4835	2,3000	0,7140	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN39	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	40	0,2800	10	1,9478	2,3000	0,5600	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN40	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	40	0,2800	10	1,9478	2,3000	0,5600	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN41	vývod		CXKH-R/J 5	x 16	40	0,0438	54	1,1984	0,5841	0,0875	63	B	5	vypínač 63A/3p
				vypínač	CGSG-R/J 5	x 10	15	0,0263	54	0,7190	0,5841	0,0525	63	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN42	vývod		CXKH-R/J 5	x 16	10	0,0109	54	0,2996	0,5841	0,0219	63	B	5	vypínač 63A/3p
				vypínač	CGSG-R/J 5	x 10	18	0,0315	54	0,8628	0,5841	0,0630	63	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN43	vývod		CXKH-R/J 5	x 6	35	0,1021	40	1,4203	1,1500	0,2042	32	B	5	vypínač 32A/3p
				vypínač	CGSG-R/J 5	x 4	28	0,1225	40	1,7043	1,1500	0,2450	32	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN44	vývod		CXKH-R/J 5	x 16	35	0,0383	40	1,0486	0,5841	0,0766	63	B	5	vypínač 63A/3p
				vypínač	CGSG-R/J 5	x 10	23	0,0403	40	1,1025	0,5841	0,0805	63	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN45	vývod		CXKH-R/J 5	x 16	35	0,0383	40	1,0486	0,5841	0,0766	63	B	5	vypínač 63A/3p
				vypínač	CGSG-R/J 5	x 10	20	0,0350	40	0,9587	0,5841	0,0700	63	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN46	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	30	0,2100	10	1,4609	2,3000	0,4200	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN47	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	28	0,1960	10	1,3635	2,3000	0,3920	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN48	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	26	0,1820	10	1,2661	2,3000	0,3640	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	EN49	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	25	0,1750	10	1,2174	2,3000	0,3500	16	B	5	
Rezerva																
RK Kuchyň	RK -WL	R1	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	95	0,6650	10	4,6261	2,3000	1,3300	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	R2	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	85	0,5950	10	4,1391	2,3000	1,1900	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	R3	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	70	0,4900	10	3,4087	2,3000	0,9800	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	R4	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	100	0,7000	10	4,8696	2,3000	1,4000	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	R5	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	100	0,7000	10	4,8696	2,3000	1,4000	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	R6	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	100	0,7000	10	4,8696	2,3000	1,4000	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	R7	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	100	0,7000	10	4,8696	2,3000	1,4000	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	R8	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	70	0,4900	10	3,4087	2,3000	0,9800	16	B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	R9	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	75	0,5250	10	3,6522	2,3000	1,0500	16	B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	R10	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	60	0,4200	10	2,9217	2,3000	0,8400	16	B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	R11	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	55	0,3850	10	2,6783	2,3000	0,7700	16	B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	R12	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	60	0,4200	10	2,9217	2,3000	0,8400	16	B	5	přes 1NP
RK Kuchyň	RK -WL	R13	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	65	0,4550	10	3,1652	2,3000	0,9100	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	R14	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	50	0,3500	10	2,4348	2,3000	0,7000	16	B	5	
RK Kuchyň	RK -WL	R15	vývod		CXKH-R/J 3	x 2,5	40	0,2800	10	1,9478	2,3000	0,5600	16	B	5	
Data																
Rack Kuchyň	Rack -WL	D1	EN5	108	UTP Cat 6a		95									
Rack Kuchyň	Rack -WL	D2	EN41	703	UTP Cat 6a		60									
Rack Kuchyň	Rack -WL	D3	EN42	704	UTP Cat 6a		40									
Rack Kuchyň	Rack -WL	D4	EN44	710	UTP Cat 6a		55									
Rack Kuchyň	Rack -WL	D5	EN45	712	UTP Cat 6a		55									